



### Wat is er gebeurd?

Bij het plaatsen van mespatronen in een kunststof aansluitkast is sluiting ontstaan tussen de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> fase.

### Hoe kon dit gebeuren?

De werkzaamheden bestaan uit het maken van een nieuwe aftakmof voor een aansluiting van 3 x 63A in een appartementencomplex. De bewoners zijn conform de voorgeschreven procedure van de netbeheerder schriftelijk geïnformeerd over de geplande onderbreking van de stroomvoorziening. Na het maken van de mof en controle van de werkzaamheden, is bij het plaatsen van de zekeringen sluiting ontstaan.

Tijdens de sluiting is er geen persoonlijk letsel ontstaan doordat de medewerker gebruik maakte van de juiste beschermingsmiddelen. De schade is hierdoor beperkt gebleven tot verlenging van de geplande onderbreking van de aansluitingen en beschadigingen aan de aansluitkast.

In VWI E-04 - een netdeel in- en uit bedrijf nemen en/of veilig stellen - wordt de te volgen werkwijze omschreven voor het in- en uit bedrijf nemen van een netdeel inclusief de veiligheidsmaatregelen.

### Directe oorzaken

De medewerker heeft tijdens zijn werkzaamheden de zekering scheef geplaatst. Hierbij is er contact gemaakt tussen de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> fase.

### Indirecte oorzaken

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden werd de medewerker gestoord door bewoners die vragen hadden over de (op handen zijnde) stroomonderbreking. Zij beweerden hier niet van op de hoogte te zijn gesteld. Het te woord staan van de bewoners heeft gezorgd voor onnodige afleiding en ongewenste druk.



Foto 1: Beschadigde zekeringen



Foto 2: Beschadigde mespatroontrekker

### Aandachtspunten en maatregelen

VWI E-04 schrijft voor dat de werkzaamheden zonder beïnvloeding door andere personen moeten worden uitgevoerd. Dit kan worden gerealiseerd door het afschermen van de werkplek of het onderbreken van het werk. Beide is in dit geval niet gebeurd.

Er wordt daarnaast aangeraden om medewerkers te (blijven) trainen op de omgang met bewoners en de beantwoording van hun vragen.

De VWI die van toepassing is: [E-04 - Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en/of veilig stellen](#)