



Informatiekaart WV LS-meterkast

Je bent WerkVerantwoordelijke en opdrachtgever voor alle activiteiten in de LS-meterkast. Je mag Standaard BedieningsHandelingen (SBH) en Beperkte BedieningsHandelingen (BBH) uitvoeren in aansluitkasten.

Voor welke VWI's kun je opdracht geven, met welk soort opdracht?

Staan er meerdere mogelijke soorten opdrachten vermeld in de tabel, zoek dan in de betreffende VWI op in welke gevallen welk soort opdrachten gelden. (RO = raamopdracht, DO = directe opdracht, GO = goedgekeurde opdracht)

VWI's	Soort opdracht?
Algemeen E-04: Een LS-netdeel in en uit bedrijf nemen en veilig stellen	RO, DO, GO
Meting en beproeving E-13: Een registrerende meting plaatsen of verwijderen	RO
Werkzaamheden in stations en verdeelkasten E-25: Een (in)directe kWh-meting op of bij een LS-rek of indirecte kWh-meting bij een aansluiting (de)monteren	RO
Werkzaamheden bij OV en aansluitingen E-64: Een kunststof aansluitkabel (de)monteren en/of invoeren E-65: Een kunststof aansluitkast verplaatsen E-66: Een zekeringhouder of installatieautomaat onder spanning verwisselen of bijplaatsen in een kunststof aansluitkast E-67: Storingen in aansluitkasten $\leq 3x 80A$ verhelpen E-68: De bedrading in een aansluiting $\leq 3x 80A$ vervangen E-69: Een direct aangesloten kWh-meting plaatsen of verwisselen bij aansluitingen $\leq 3x 80A$	RO RO RO RO RO RO RO
Specials E-84: Een kWh-meter controleren (ijken)	RO

Aandachtspunten voor de veiligheid

- Als Werkverantwoordelijke mag je werkzaamheden zonder opdracht uitvoeren.
- Je hebt de verplichting om meldingen van ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties verder binnen je organisatie te bespreken en eventueel maatregelen treffen.
- Uitvoerenden mogen niet werken zonder raamopdracht of werkplan. Zij moeten zich houden aan de opdracht. Bespreek de opdracht met de uitvoerenden en overtuig je ervan dat zij begrijpen wat het werk inhoudt en welke veiligheidsmaatregelen ze moeten nemen.
- Controleer op de werkplekken regelmatig of de veiligheidsinstructies worden opgevolgd. Grijp in als dat niet voldoende gebeurt.

Lees verder op pagina 2.

Deze instructiekaart bevat alleen instructies die door Netbeheer Nederland zijn opgesteld, en dus géén bedrijfsinterne instructies

WV LS-meterkast (vervolg)

De regels voor jou en uitvoerenden vind je hieronder kort weergegeven. Leef ze na en zie erop toe dat uitvoerenden dit ook doen.

- Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrocutie. Werk daarom nooit in de gevarezone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden.
- Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je werkverantwoordelijke en je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je werkverantwoordelijke.